

TRIO6 BE

Keep focus and Mix on

Новый студийный монитор линейки SM6, Trio6 Be отвечает стандартам самых требовательных инженеров, благодаря своей исключительной нейтральности, точности стереофонического звучания и способности передавать самые мельчайшие оттенки.

Инновационный Trio6 Be — это 3-полосная акустическая система, дистанционно переключаемая в двухполосный режим, благодаря функции FOCUS. Это сделано для того, чтобы сравнить звучание на одной и той же акустической базе, с одной и той же стереокартиной, но без участия 8" НЧ-драйвера.

3-полосный монитор

3 внутренних усилителя
общей мощностью 450W

Корпус изготовлен из
22 мм МДФ с тексту-
рированным серым и
черным покрытием

1" бериллиевый твитер с инвер-
тированным куполом

5" W-композитный многослой-
ный конусный
среднечастотный динамик

Вращающийся на 360° модуль с
шагом 90°, включающий твитер и
среднечастотный динамик

8" W-композитный многослой-
ный конусный сабвуфер

Два передних порта для НЧ-ди-
намика и один большой перед-
ний порт для сабвуфера

Основные особенности

- 3-полосный монитор с возможностью 2-полосного режима работы
- Бескомпромиссная динамика, линейность, и широкая дисперсия, благодаря бериллиевому твитеру с инвертированным куполом
- Нейтральный звук без искажений с W-композитным многослойным конусом
- Горизонтальное и вертикальное расположение, благодаря вращающемуся модулю с ВЧ и СЧ динамиками
- Идеальная интеграция в помещении
- Высокий уровень звукового давления, благодаря усилению класса G

TRIO6 BE

Keep focus and Mix on

Производительность		
• АЧХ	3-полосный режим	35 Гц - 40 кГц (+/- 3 дБ)
	2-полосный режим (Focus)	90 Гц - 20 кГц (+/- 3 дБ)
• Максимальное SPL	3-полосный режим	115 дБ SPL (пик на 1 м)
	2-полосный режим (Focus)	105дБ SPL (пик на 1 м)
Электроника		
• Входы	Тип / Сопротивление Разъемы Чувствительность	Электронно сбалансированные / 10 кОм XLR Регулируемая + 4дБ НУ -10 дБВ
• Бас • СЧ • ВЧ		200 Вт, класс G 150 Вт, класс G 100 Вт, класс AB
• Питание	Основное напряжение Проводка	230 В (1.6А предохранитель) - 115 В (3.5А предохранитель) Съемный кабель питания IEC
• Индикаторы и элементы управления	Задняя панель	Селектор входной чувствительности (+4 дБ/-10 дБВ) НЧ шельфовый фильтр (+/- 3 дБ от 35 до 250 Гц) ВЧ шельфовый фильтр (+/- 3 дБ от 4.5 до 40 кГц) Эквалайзер низких и средних частот (+/- 3 дБ на 160 Гц, Q фактор = 1) Focus вход / Focus выход
• LED	Режим включения Focus, индикация перегрузки и защиты на фронтальной панели	
Преобразователи		
• Сабвуфер	8W64701 8" Focal драйвер с W-композитным многослойным конусом	
• Динамик	5W04701 5" Focal драйвер с W-композитным многослойным конусом	
• Твитер	TB872 1" Focal бериллиевый твитер с инвертированным куполом	
Корпус		
• Конструкция	22 мм (0.86") усиленные панели	
• Отделка	Черная текстурированная боковая панель, серый текстурированный корпус	
• Размеры в том числе 4 резиновые ножки (ВхШхГ)	201/2" x 1015/16" x 143/16" (520 x 278 x 360 мм)	
• Вес	20 кг	